

**Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi  
(projektēšanas uzdevums)**

Nr. 107341154  
Derīgi līdz 19.02.2016

**1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.**

- 1.1. Pieslēguma pieprasītājs:** Babītes novada pašvaldība  
Tāl: 67913764, 28300094
- 1.2. Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās vieta:**  
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 80480030280  
Koordinātas – X: 0 Y: 0
- 1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums:** Cits
- 1.4. Pieslēguma raksturojums:** Jauns pieslēgums
- 1.5. Tehniskie rādītāji:**

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palaišanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlaidīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
1	Āra futbola laukums, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov.	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	41	63	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	41	63	400/230	3

**1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:**

Tehniskā shēma. Viena izbūves kārtā.

**2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.****2.1. Barošanas avots:**

110 kV A/ST. Nr. 135 - Priedaine  
20 kV Līnija L-28  
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 157 A

**2.2. Pievienojuma vieta:**

Teritorijas kods: 480 - Ķekavas ETR

Nr.	SP, FP	VS	TP	ZS
1.	L-28	A	-	04

**2.3. Vid. sprieguma elektroietaisies:****2.4. Transformatoru apakšstacijas:****2.5. 0,4 kV elektroietaisies:**

- Blakus esošai 0.4kV kabeļu komutācijas sadalnei KS-0454-4-1 izbūvēt kabeļu komutācijas sadalni ar uzskaites moduli.
- izbūvēto uzskaiti pievienot kabeļu komutācijas sadalnei ar kabeli AXPK 4x50.

**2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:**

uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalnē.

Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

**2.7. Pārējās prasības:**

- Projektējamās elektroietaisies saskaņot ar zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā .
- Transformatora apakšstacijas vai elektrosadalņu risinājumu, kas atšķiras no standarta piedāvājuma katalogā, jāaskaņo ar ražotāju projektēšanas gaitā.
- Paredzot kabeļu guldīšanu ar beztranšējas metodi, projektam pievienot atbilstošā darba veicēja atzinumu.
- Elektroapgādes projekta dokumentāciju iesniegt izskatīšanai :
  1. AS "Sadales tīkls" Pierīgas Kapitālieguldījumu daļa, Tīklu attīstības nodaļa Gaismas iela 3a, Ķekavā;
  2. AS "Sadales tīkls" Rīgas elektroenerģijas uzskaites daļa, Ķekavas iecirknis Gaismas iela 7, Ķekavā;
- inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā, Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" Nr.574 un saskaņā ar citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem.
- Iesniedzot projektu uz saskaņošanu, projektā ir jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas.
- Atmežošanu veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.889. (spēkā no 01.01.2014.) projektēšanas laikā.